

**SCHEDA COMPARATIVA CENTRALINI IP EPYGI**

<b>Modello</b> <b>Caratteristiche</b>	<b>Quadro 2x</b>	<b>Quadro 2xi</b>	<b>Quadro 6L</b>	<b>Quadro 4Li</b>	<b>Quadro M8L</b>	<b>Quadro M12Li</b>	<b>Quadro M26x</b>	<b>Quadro M26xi</b>	<b>Quadro M32x</b>
<b>Numero interni SIP standard</b>	8	8	10	10	32	32	16	16	32
<b>Numero interni SIP massimo**</b>	16	16	18	18	96	96	80	80	192
<b>Numero interni SIP+FXS massimo</b>	18	18	--	--	98	98	106	106	194
<b>Numero massimo chiamate VoIP Esterne</b>	10	10	12	12	45	45	45	45	64
<b>Numero massimo chiamate interne</b>	Illimitate	Illimitate	Illimitate	Illimitate	Illimitate	Illimitate	Illimitate	Illimitate	Illimitate
<b>Numero massimo estensioni configurabili</b>	70	70	100	100	200	200	200	200	400
<b>Numero Porte FXO</b>	1	--	6	--	8	--	8	--	--
<b>Numero Porte ISDN</b>	--	1	--	4	--	6	--	6	--
<b>Numero Porte E1/T1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>Numero Porte FXS</b>	2	2	--	--	2	2	26*	26*	2
<b>Numero Porte LAN</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Numero Porte WAN</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Funzioni di ACD **</b>	--	--	--	--	--	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
<b>Funzioni di Call Recording**</b>	--	--	--	--	Fino a 20 porte	Fino a 20 porte	Fino a 20 porte	Fino a 20 porte	Fino a 32 porte
<b>Garanzia Standard EU</b>	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

\* 26 porte FXS vengono raggiunte con l'acquisto di un "Patch Panel" 24 porte RJ-11 e cavo con connettore RJ-21

\*\* è richiesto l'acquisto di una licenza aggiuntiva